

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ, ТОВА Е НАША РАБОТА

LEMANIAENERGY
Switzerland 



X2 PRO LITHIUM X3 START BOOSTER

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

12V LITHIUM START BOOSTER
X2/X3



МОДЕЛ	X2	X3
БАТЕРИЯ	12.8V 8AH 102.4WH LIFEP04	12.8V 12AH 153.6WH LIFEP04
ПУСКОВ ТОК	800AMP	1200AMP
ВХОД	60W type C	60W type C
ИЗХОД	60W type C/5V 3A USBA/10W wireless	60W type C/5V 3A USBA/10W wireless
ЗАГРЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА	-30~°C to 25~°C	-30~°C to 25~°C
РАБОТНА СВЕТИНА	2x1W LED	2x1W LED

Важни инструкции за безопасност



Моля, уверете се, че потребителят на този Start Booster е прочел и разбрал това ръководство за потребителя, преди да използва устройството. Трябва да се спазват важни инструкции за безопасност.

Това устройство е проектирано в съответствие с валидните към момента добри практики. Безопасно е за работа, но, моля, уверете се, че сте прочели и разбрали това ръководство за потребителя предварително. Може да бъде опасно, ако се използва неправилно. Производителят не носи отговорност за неправилната употреба на това устройство.

Моля, следвайте тези стъпки за максимална безопасност.

- Винаги носете предпазни средства: предпазни очила, ръкавици, антифони и подходящо облекло.
- Използвайте само аксесоари или приставки, одобрени от производителя. Винаги дръжте това ръководство близо до устройството.
- Модификации или промени по това устройство са забранени. Ремонт или сервизно обслужване могат да се извършват само от официално оторизиран център.
- Повредените кабели, зарядни устройства или устройства трябва да бъдат незабавно поправени или подменени.
- Винаги използвайте това устройство в добре проветриво помещение.
- Никога не използвайте в потенциално експлозивни зони или в близост до запалими зони.
- Никога не оставяйте вътрешната си батерия разредена. Винаги се уверявайте, че е напълно заредена, защото ако не го направите, гаранцията може да бъде анулирана.
- Избягвайте къси съединения и никога не допускате скобите да се докосват една до друга или до която и да е метална част едновременно.
- Никога не потапяйте във вода, не изгаряйте и не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.
- Винаги дръжте наблизо предпазни средства, като пожарогасител или вода за изплакване на очите. Уверете се, че има някой друг наблизо в случай на спешност.
- Не пушете, не използвайте запалка или кибрит в близост до батерии. Не носете винилови дрехи, когато използвате това устройство, тъй като това може да създаде електрически искри.
- Сваляйте лични метални предмети, когато работите в близост до двигатели и батерии.
- Винаги четете ръководството за употреба на автомобила, преди да опитате да стартирате с помощта на кабели.
- Това устройство е предназначено само за стартиране на 12V превозни средства с оловнокиселинни акумулатори, а не с литиеви или сухи батерии, като например тези, които могат да се намерят в домакинските уреди. Оловото може да бъде опасно по време на бременност.
- Уредът не трябва да се използва от деца или да се оставя без надзор.
- Винаги се уверявайте, че устройството е ИЗКЛЮЧЕНО (или разкачено от контакта), когато не се използва.
- Ако този уред е бил изпуснат, е повреден или протича, моля, незабавно го проверете от упълномощен представител.
- Винаги закрепвайте правилно клемите към държачите след всяка употреба.
- Батерийната киселина и газовете могат да бъдат опасни; никога не ги докосвайте и не ги вдишвайте. Бъдете внимателни при работа в моторния отсек или машинното отделение, тъй като движещи се части могат да причинят наранявания.
- Никога не стартирайте или презареждайте замръзнала или много студена батерия, тъй като това може да бъде много опасно.
- Винаги проверявайте напрежението на батерията на автомобила, преди да пристъпите към стартиране.
- Моля, рециклирайте правилно този уред, неговата батерия и опаковката. Винаги съхранявайте уреда при стайна температура (15-25°C). Никога не го оставяйте на дъжд, в студени или в топли температури.



Инструкции за експлоатация

Основна инструкция за работа:

Стартиране с кабели

Свържете стартера към клемите на акумулатора на автомобила, той ще се включи автоматично.

Екранът показва напрежението на батерията и индикатора за стартиране.



Готово е за стартиране на превозното средство.

След стартиране с кабели, работещият двигател ще презареди акумулатора на стартера за 40 секунди.

Натиснете бутона POWER, за да изключите START BOOSTER след употреба.

Загриване на батерията

Ниските температури силно влияят на капацитета на литиево - йонната батерия. Ако температурата е по-ниска от 0°C, загрейте акумулатора преди стартиране с помощта на кабели. Натиснете бутона HEAT (отопление), батерията ще се загрее до 25°C за няколко минути. Опитайте да стартирате с помощта на кабели, след като индикаторът HEAT (отопление) изгасне.

Вход:



Използвайте зарядно устройство тип C, за да презаредите стартера, веднъж или повече на всеки 6 месеца.
Стартерът приема входна мощност 10-60W

Изход:

Тип C 60W
USB A 10W

Безжично зарядно устройство 10W: Включете стартера и поставете телефона в зоната за безжично зареждане

Цифров дисплей и индикатори

1		Напрежение на акумулатора на превозното средство и готовност за стартиране с помощта на кабели.
2		Напрежение на акумулатора на превозното средство и готовност за стартиране с помощта на кабели.
3		След стартиране на двигателя, устройството може да приема презареждане от превозното средство в рамките на 40 секунди.
4		Зареждане от вход USB тип C.
5		Загряване на батерията.
6		Грешка: Обратна полярност.

Ограничена гаранция

Гаранцията на това устройство зависи от условията, предоставени от вашия търговец на дребно. Гаранцията за вътрешната батерия е предмет на правилна поддръжка. Производителят не носи никаква отговорност по никакъв начин за каквато и да е гаранция, телесни повреди или имуществени щети. Транспорт, износване, неправилна употреба и злоупотреба никога не са включени.

Използването на аксесоари, които не са предоставени или одобрени от производителя, ще анулира гаранцията и може да бъде опасно, моля, изхвърлете опаковката по отговорен начин. Тя трябва да бъде рециклирана от местния пункт за събиране на отпадъци или поставена в подходящи контейнери за рециклиране. Никога не изхвърляйте електрическо оборудване или батерии в битовите отпадъци. Рециклирайте ги от вашия търговец на дребно или от местния пункт за събиране на отпадъци.